

Návod na použití



Stmívač pro LED pásy s DO (RF), 8A, 12/24V, ind. kód

4731123-05



Děkujeme Vám za projevenou důvěru zakoupením výrobku značky FK technics. Tento návod Vás seznámí s uvedeným výrobkem, jeho funkcemi a správnou obsluhou.

NEPŘEHLÉDNĚTE

- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod a bezpečnostní upozornění, abyste předešli případným škodám, či zranění.
- Ponechte si tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
- Tento návod k obsluze je součástí výrobku a obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze.
- Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.
- Obsah tohoto návodu je vázán autorskými zákony a bez písemného souhlasu firmy FK technics, spol. s r.o., nesmí být jeho obsah reprodukován.

UPOZORNĚNÍ

- Používejte zařízení pouze k účelům, pro které je určeno s ohledem na jeho technické specifikace. Jeho přetížení či vyšší napětí může zařízení zničit.
- Instalaci zařízení smí provádět jen kvalifikovaná osoba.
- Společnost FK technics, spol. s r.o. nenesे odpovědnost za případné škody vzniklé neodbornou manipulací s výrobkem.

NEPŘEHLÉDNĚTE



POPIS

Jednokanálový stmívač pro LED pásy s dálkovým ovládáním. Pomocí rádiového přenosu je přenos spolehlivý a stmívač s dálkovým ovládáním nevyžadují přímou viditelnost.

NEPŘEHLÉDNĚTE

Vypnutí zapnutí – tlačítko ON – OFF

Stmívání – šipka Nahoru / Dolu

MONTÁŽ


K modulu připojte vodiče na vstup INPUT – napájecí napětí 12 V DC

LED pásek připojte na výstup OUTPUT.

Dejte pozor na polaritu a možnou záměnu vstupních a výstupních vodičů!

Červená je vždy kladný napájecí pól +.

SCHÉMA ZAPOJENÍ



POPIS OVLADAČE



PŘEPÍNÁNÍ MEZI INDIVIDUÁLNÍM A SPOLEČNÝM KÓDEM

Továrním nastavením sady je individuální kód. Pokud chcete přepnout na kód společný, tak na DO stiskněte a podržte současně tlačítka zvýšení a snížení jasu po dobu 5 vteřin (pásek problikne). **Pozor, tímto přepnete všechny zapojené přijímače v okolí do společného módu!** Pro opětovné přepnutí do individuálního módu odpojte napájení přijímačem a za současného držení tlačítka zvýšení a snížení jasu připojte zpátky. Jakmile připojíte přijímač k napájení, tak během prvních 3 vteřin uvolněte obě tlačítka jasu. Je potřeba udělat pro každou sadu zvlášť.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobek je ve shodě se všemi základními platnými evropskými normami, které je možno na vyžádání předložit.

LIKVIDACE

Nefunkční výrobek musí být zlikvidován podle platných předpisů na ochranu životního prostředí!

Technické parametry:

Zatížitelnost: 96W/12V, 192W/24V

Pro: jednobarevné LED pásy

Počet barev: 1

Stmívání: ano

Max. proud: 8 A

Krytí: IP20

Pracovní teplota: - 5 °C až + 50 °C

Napájecí napětí: 12/24 V DC

Dosah DO: RF 10 m

Vlastnosti DO: Individuální kód

Napájení DO: 12 V (1x A27)

Rozměry: 100 x 57 x 33 mm

Výrobce:

FK technics, spol. s. r. o.

Koněvova 1883/62

130 00 Praha 3

fkt@fkt.cz

www.fkt.cz

Made in China



verze: 02/22