

Návod na použitie



Stmievateľ pre LED pásy s DO (RF), 8A, 12/24V, ind. kód

4731123-05



Ďakujeme Vám za prejavenu dôveru zakúpením výrobku značky FK technics. Tento návod Vás oboznámi s uvedeným výrobkom, jeho funkciami a správnou obsluhou.

NEPREHLIADNITE

- Pred použitím výrobku si starostlivo prečítajte tento návod a bezpečnostné upozornenia, aby ste predišli prípadným škodám, či zraneniu.
- Ponechajte si tento návod na obsluhu, aby ste si ho mohli znova kedykoľvek prečítať!
- Tento návod na obsluhu je súčasťou výrobku a obsahuje dôležité pokyny na uvedenie výrobku do prevádzky a na jeho obsluhu.
- Ak výrobok odovzdáte iným osobám, dbajte na to, aby ste im odovzdali aj tento návod na obsluhu.
- Obsah tohto návodu je viazaný autorskými zákonmi a bez písomného súhlasu firmy FK technics, spol. s r.o., nesmie byť jeho obsah reprodukováný.

UPOZORNĚNÍ

- Používajte zariadenie iba na účely, na ktoré je určené s ohľadom na jeho technické špecifikácie. Jeho preťaženie či vyššie napätie môže zariadenie zničiť.
- Inštaláciu zariadenia smie vykonávať iba kvalifikovaná osoba.

Spoločnosť FK technics, spol. s r.o. nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté neodbornou manipuláciou s výrobkom.

NEPREHLIADNITE



POPIS

Jednokanálový stmievač pre LED pásy s diaľkovým ovládaním. Pomocou rádiového prenosu je prenos spoľahlivý a stmievač s diaľkovým ovládaním nevyžadujú priamu viditeľnosť.

NEPREHLIADNITE

Vypnutie zapnutia – tlačidlo ON – OFF

Stmievanie – šípka Hore / Dole

MONTÁŽ


K modulu pripojte vodiče na vstup INPUT – napájacie napätie 12 V DC

LED pásik pripojte na výstup OUTPUT.

Dajte pozor na polaritu a možnú zámenu vstupných a výstupných vodičov!

Červená je vždy kladný napájací pól+.

SCHÉMA ZAPOJENIA



POPIS OVLÁDAČA



PREPÍNANIE MEDZI INDIVIDUÁLNYM A SPOLOČNÝM KÓDOM

Továrnym nastavením sady je individuálny kód. Pokiaľ chcete prepnúť na kód spoločný, tak na DO stlačte a podržte súčasne tlačidlá zvýšenia a zníženia jasu po dobu 5 sekúnd (pásik preblikne). **Pozor, týmto prepnete všetky zapojené prijímače v okolí do spoločného módu!** Pre opätovné prepnutie do individuálneho módu odpojte napájanie prijímačom a za súčasného držania tlačidla zvýšenie a zníženie jasu pripojte späť. Akonáhle pripojíte prijímač k napájaniu, tak počas prvých 3 sekúnd uvoľnite obe tlačidlá jasu. Je potrebné urobiť pre každú sadu zvlášť.

VYHLÁSENIE O ZHODE

Výrobok je v zhode so všetkými základnými platnými európskymi normami, ktoré je možné na vyžiadanie predložiť.

LIKVIDÁCIA

Nefunkčný výrobok musí byť zlikvidovaný podľa platných predpisov na ochranu životného prostredia!

Technické parametre:

Zaťažiteľnosť: 96W/12V, 192W/24V

Pre: jednofarebné LED pásy

Počet farieb: 1

Stmievanie: áno

Max. prúd: 8 A

Krytie: IP20

Pracovná teplota: - 5 °C až + 50 °C

Napájacie napätie: 12/24 V DC

Dosah DO: RF 10 m

Vlastnosti DO: Individuálny kód

Napájanie DO: 12 V (1x A27)

Rozmery: 100 x 57 x 33 mm

Výrobca:

FK technics, spol. s r. o.

Koněvova 1883/62

130 00 Praha 3

fkt@fkt.cz

www.fkt.cz

Made in China



verze: 02/22