

Návod na použitie

SK

OVLÁDAČ PRE LED PÁSIKY 12/24V, 8A, RF DO

4731670-05 - FK-LED-OVL-RF-11-SP



Ďakujeme Vám za prejavenu dôveru zakúpením výrobku značky FK technics. Tento návod Vás zoznami s uvedeným výrobkom, jeho funkciami a správnou obsluhou.


NEPREHLIADNITE

- pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a bezpečnostné upozornenia, aby ste predišli prípadným škodám, či zraneniam.
- Ponechajte si tento návod na obsluhu, aby ste si ho mohli opäť kedykoľvek prečítať.
- Tento návod na obsluhu je súčasťou výrobku a obsahuje dôležité pokyny k uvedeniu výrobku do prevádzky a k jeho obsluhu. V prípade, že tento výrobok odovzdáte iným osobám, dbajte na to, aby ste im odovzdali aj tento návod na obsluhu.
- Obsah tohto návodu je viazaný autorskými zákonmi a bez písomného súhlasu firmy FK technics s.r.o. nemôže byť jeho obsah reprodukováný

UPOZORNENIE

- Používajte zariadenie iba k účelom, na ktoré je určený s ohľadom na jeho technické špecifikácie. Jeho preťažovanie, prípadne vyššie napätie môže zariadenie zničiť.
- Inštaláciu zariadenie smie vykonať len kvalifikovaná osoba.
- Spoločnosť FK technics s.r.o. nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté neodbornou manipuláciou s výrobkom.

SCHÉMA ZAPOJENIE



POPIS PRODUKTU

Bezdrôtový RF (rádiofrekvenčný) ovládač pre jednofarebné LED pásiky je ideálnou voľbou pre ovládanie LED pásu. Prijímač môže byť ukrytý (za múrom, sadrokartónom či v skrini), nie je nutná priama viditeľnosť prijímača pre ovládač. Veľkou výhodou tejto MINI verzie RF prijímača je veľkosť, ktorá ešte viac uľahčuje samotnú inštaláciu.



vstup
(zo zdroja)

výstup
(na LED pás)



on / off

ovládanie jasu

voľba režimov

zmena rýchlosti

FUNKCIE

- vypnutie/zapnutie-tlačítka ON-OFF
- stmievanie-BRIGHT +/- (10 úrovní)
- priama voľba intenzity (100%, 50%, 25%)
- dynamické režimy-MODE +/- (8 režimov)
- plný jas jedným stlačením-LIGHT
- SPEED-rýchlosť dynamického efektu

MONTÁŽ

1. pripojte vodiče podľa nákresu-pozor na polaritu a možnú zámenu vstupných a výstupných vodičov
2. z DO vyťahnite prepravnú fóliu z kontaktov batérie (CR2025)

UPOZORNENIE

V prípade, že ovládač nereaguje-mohlo dôjsť k strate signálu. Odpojte napájanie prijímača, opäť pripojte a na DO stlačte a podržte súčasne tlačidlá SPEED - a SPEED +. Pripojený LED pásik niekoľkokrát rýchlo zabliká a zariadenie sú spárované.

PREHLÁSENIE O ZHODE

Výrobok je v zhode so všetkými základnými platnými európskymi normami, ktoré je možné na požiadanie predložiť.

LIKVIDÁCIA

Nefunkčný výrobok musí byť zlikvidovaný podľa platných predpisov na ochranu životného prostredia.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Zaťažiteľnosť: 96W/12V, 192W/24V

Pre: jednofarebné LED pásy

Počet farieb: 1

Počet efektov: 8

Stmievanie: áno

Max. prúd: 8 A

Krytie: IP20

Pracovná teplota: -5°C až +50°C

Napájacie napätie: 12-24V DC

Dosah DO: RF 3,5m

Rozmery: 50x10mm

Výrobca:

FK technics, spol. s r.o.

Koněvova 1883/62

130 00 Praha 3

fkt@fkt.cz

www.fkt.cz

Made in China



verzia: 02/20_01