

## Návod na použitie

SK

# BEZDRÔTOVÝ SPÍNAČ Simla pre osvetlenie, bezbatériové

4738575 - FK-SIMLI-1Z

4738576 - FK-SIMLI-2Z

4738577 - FK-SIMLI-4Z

4738578 - FK-SIMLI-RA (rámeček - voliteľné príslušenství)



Ďakujeme Vám za prejavenu dôveru zakúpením výrobku značky FK technics. Tento návod Vás zoznámí s uvedeným výrobkom, jeho funkciami a správnu obsluhou.

## **NEPREHLIADNITE**

- Pred použitím výrobku si dôkladne prečítajte tento návod a bezpečnostné upozornenia, aby ste predišli prípadným škodám, či zranenie.
- Ponechajte si tento návod na obsluhu, aby ste si ho mohli kedykoľvek prečítať!
- Tento návod na obsluhu je súčasťou výrobku a obsahuje dôležité pokyny na uvedenie výrobku do prevádzky a na jeho obsluhu.
- Ak výrobok predáte iným osobám, dbajte na to, aby ste im odovzdali aj tento návod na obsluhu.
- Obsah tohto návodu je viazaný autorskými zákonmi a bez písomného súhlasu firmy FK technics, spol. s r.o., nesmie byť jeho obsah reprodukovany.

## **UPOZORNENIE**

- Používajte zariadenie len na účely, pre ktoré je určené s ohľadom na jeho technické špecifikácie. Jeho preťaženie či vyššie napätie môže zariadenie zničiť.
- Inštaláciu zariadení smie vykonávať len kvalifikovaná osoba.
- Spoločnosť FK technics, spol. s r.o. nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté neodbornou manipuláciou s výrobkom.

## **POPIS VÝROBKU**

Bezdrôtový spínací systém pre diaľkové spínanie nielen osvetlenia. Pomocou rámečka (voliteľné príslušenstvo 4738578, nie je súčasťou dodávky) je možné umiestniť na stenu a používať ako statické ovládanie, vďaka ľahkej vyjmateľnosti z rámečka a malým rozmerom možno použiť aj ako prenosné diaľkové ovládanie. Komunikácia vysielača s prijímačom je riešená rádiovfrekvenčne a spínač nie je napájaný batériou, takže odpadá akákoľvek montáž prívodných vodičov, či dodatočné úpravy elektroinštalácie, takisto odpadá aj výmena batérií. Dosah ovládania je v ideálnych podmienkach (žiadne kovové prekážky a veľmi silné múry) až 30 metrov a nie je nutná vzájomná viditeľnosť prijímača a vysielača. Podľa modelu možno jedným spínačom ovládať 1, 2, 4 okruhy vyp. / Zap.

## **INŠTALÁCIE PRIJÍMAČA**

- Zapojte vodiče podľa schémy zapojenia. Uistite sa, že je zariadenie odpojené od napájania.
  - Pripevnite prijímač na požadované miesto s ohľadom na dosah signálu.
- Vyvarujte sa prekážkam medzi ovládačom a prijímačom a umiestnenie prijímača blízko kovových predmetov.

## PÁROVANIE

Zariadenie je dodávané v továrenskome nastavení, kedy ovládač a prijímač sú spárované už z výroby. V prípade, že chcete zariadenie znova spárovať, postupujte podľa nasledujúceho postupu.

1. Uistite sa, že je prijímač správne zapojený.
2. Stlačte čierne tlačidlo prijímača po dobu 3 sekúnd.
3. Kontrolka začne pomaly blikať, ste v režime párovania.
4. Stlačte 2x tlačidlo ovládača, ktoré má byť párovanie.
5. Zariadenie je teraz spárované. Ak nie, postup opakujte.



**Pozn.** V prípade použitia viacerých ovládačov pre ovládanie jedného prijímača, opakujte uvedené kroky pre každý ovládač. U viaczónových ovládačov Naparujte jednotlivé tlačidlá so zodpovedajúcimi prijímačmi.

## ZRUŠENIE PÁROVANIE

Budú odstránená všetky spárovaní prijímača. V prípade používania viacerých ovládačov je bude nutné znovu spárovať.

1. Uistite sa, že je prijímač napájaný.
2. Stlačte čierne tlačidlo prijímača po dobu asi 10 sekúnd, než sa rozblíka kontrolka.
3. Prijímač je teraz rozpárovaný.

## SCHÉMA ZAPOJENIA



## PREHLÁSENIE O ZHODE

Výrobok je v zhode so všetkými základnými platnými európskymi normami, ktoré je možno na požiadanie predložiť.

## LIKVIDÁCIA

Nefunkčné výrobok musí byť zlikvidovaný podľa platných predpisov na ochranu životného prostredia!

	<b>4738575</b>	<b>4738576</b>	<b>4738577</b>
<b>Výkon</b>	2000W / 200 W*	2000W / 200 W*	2000W / 200 W*
<b>Spínanie</b>	1 zónové	2 zónové	4 zónové
<b>Stmievanie</b>	Ne	Ne	Ne
<b>Max. napätie</b>	230 V AC	230 V AC	230 V AC
<b>Max. prúd</b>	10 A	10 A	10 A
<b>Provedenie</b>	bílé	bílé	bílé
<b>Krytie</b>	IP20	IP20	IP20
<b>Pracovná teplota</b>	- 5 °C až + 40 °C	- 5 °C až + 40 °C	- 5 °C až + 40 °C
<b>Dosah DO</b>	RF 30 m	RF 30 m	RF 30 m
<b>Rozmery</b>	70 x 15,5 mm / 48 x 22,5 mm	70 x 15,5 mm / 48 x 22,5 mm	70 x 15,5 mm / 48 x 22,5 mm

\* Pre jednotlivé prijímače 2000 W (odporová), 200W (indukčné, napr. LED)

### Výrobca:

FK technics, spol. s r.o.  
 Koněvova 1883/62  
 130 00 Praha 3  
 fkt@fkt.cz  
 www.fkt.cz



verze: 04/19\_01