

Návod na použitie



## Tlačidlový spínač/stmievač pro LED pásiky 12/24V, 8A do AL profilu

Varianty:

4739747 spínač ON/OFF

4738628 spínač + stmievač



**PRE UMIESTNENIE DO PROFILU  
OVLÁDANIE TLAČIDLŔM**

### NEPREHLIADNITE

- Pred použitím výrobku si starostlivo prečítajte tento návod a bezpečnostné upozornenia, aby ste predišli prípadným škodám, či zraneniu.
- Ponechajte si tento návod na obsluhu, aby ste si ho mohli znova kedykoľvek prečítať!
- Tento návod na obsluhu je súčasťou výrobku a obsahuje dôležité pokyny na uvedenie výrobku do prevádzky a na jeho obsluhu.
- Ak výrobok odovzdáte iným osobám, dbajte na to, aby ste im odovzdali aj tento návod na obsluhu.
- Obsah tohto návodu je viazaný autorskými zákonmi a bez písomného súhlasu firmy FK technics, spol. s r.o., nesmie byť jeho obsah reprodukováný.

### UPOZORNENIE

- Používajte zariadenie iba na účely, na ktoré je určené s ohľadom na jeho technické špecifikácie. Jeho preťaženie či vyššie napätie môže zariadenie zničiť.
- Inštaláciu zariadenia smie vykonávať iba kvalifikovaná osoba.
- Spoločnosť FK technics, spol. s r.o. nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté neodbornou manipuláciou s výrobkom.

### POPIS PRODUKTU

Tlačítkový spínač/stmievač pre LED pásiky je určený pre priame osadenie do AL profilu, umožní tak pohodlne zapínať LED pásik bez nutnosti externého vypínača. Vďaka šírke 10 mm sa zmestí do väčšiny profilov určených pre LED pásiky. Pri použití v hlbších profiloch je nutné stmievač/spínač vypodložiť tak, aby hmatník vyčnieval nad krycí difúzor (plexi). V prípade plyného profilu je treba vhodne dimenzovať otvor pre hmatník.

### POUŽITIE

Stlačeníím  
pásik.

V prípade  
tlačidla o  
nastaven  
nastaven

+  
Vstupnénapät

### SCHEMA

Z


### MONTÁŽ

1. K moc  
možnú
2. Modul
3. V miest  
do veľk
4. Osadte
5. Pripojt


## POUŽITIE

Stlačením ovládacieho tlačidla rozsvietite/zhasnete pripojený LED pásik.

V prípade Stmievača pre LED pásiky (4738628) je možné pridržením tlačidla ovládať intenzitu svetla. Stmievač má pamäť na poslednú nastavenú hodnotu – po vypnutí (nie odpojení napájania) si pamätá nastavenú hodnotu jas.



## SCHÉMA ZAPOJENIA



## MONTÁŽ:

1. K modulu pripájajte vodiče podľa obrázku – pozor na polaritu a možnú zámenu vstupných a výstupných vodičov!
2. Modul s LED pásikom vložte do AL profilu.
3. V mieste, kde bude LED pásik ovládaný, vytvorte v krycom plexi otvor do veľkosti hmatníka. Hmatník je možné zložiť zo spínača/stmievača.
4. Osadte profil krycím plexi.
5. Pripojte napájacie napätie.

### **VYHLÁSENIE O ZHODE**

Výrobok je v zhode so všetkými základnými platnými európskymi normami, ktoré je možné na vyžiadanie predložiť.

### **LIKVIDÁCIA**

Nefunkčný výrobok musí byť zlikvidovaný podľa platných predpisov na ochranu životného prostredia!

### **TECHNICKÉ PARAMETRE**

- Zafážiteľnosť: 96W/12V, 192W/24V
- Pre: jednofarebné LED pásky
- Počet farieb: 1
- Max. prúd: 8 A
- Krytie: IP20
- Pracovná teplota: - 5 °C až + 50 °C
- Napájacie napätie: 12/24 V DC
- Rozmery: 10 x 45 mm

Platí iba pre stmievač (**4738628**)

- Stmievacie: Ano
- Pamäť: posledná zvolená hodnota

### **Výrobca:**

FK technics, spol. s r.o.  
Koněvova 1883/62  
130 00 Praha 3  
fkt@fkt.cz  
www.fkt.cz

Made in China



verze: 05/22\_2