

## Návod k použití



# Dotykový spínač/stmívač pro LED pásky 12/24V, 8A do AL profilu


Varianty:

4738650 - spínač ON/OFF š. 10mm

4738630 - stmívač š. 10mm

4739134 - stmívač s pamětí š. 10mm

4739748 - stmívač s pamětí š. 8mm



**PRO UMÍSTĚNÍ DO PROFILU  
STMÍVÁNÍ DOTYKEM  
ORIENTAČNÍ LED**

### NEPŘEHLÉDNĚTE

- Před použitím výrobku si pečlivě přečtete tento návod a bezpečnostní upozornění, abyste předešli případným škodám, či zranění.
- Ponechte si tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
- Tento návod k obsluze je součástí výrobku a obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze.
- Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.
- Obsah tohoto návodu je vázán autorskými zákony a bez písemného souhlasu firmy FK technics, spol. s r.o., nesmí být jeho obsah reprodukován.

### UPOZORNĚNÍ

- Používejte zařízení pouze k účelům, pro které je určeno s ohledem na jeho technické specifikace. Jeho přetížení či vyšší napětí může zařízení zničit.
- Instalaci zařízení smí provádět jen kvalifikovaná osoba.
- Společnost FK technics, spol. s r.o. nenese odpovědnost za případné škody vzniklé neodbornou manipulací s výrobkem.

### POPIS PRODUKTU

Dotykový spínač/stmívač určený pro přímou montáž do AL profilu. Pro ovládání funkcí nevyužívá vodivé spojení s AL profilem, ale ovládá se pomocí dotyku na difuzoru (plexi) v místě spínače. Místo indikuje svítící modrá LED. Stmívače **4739134** a **4739748** mají paměť na poslední nastavenou hodnotu – po vypnutí (nikoli odpojení napájení) si pamatují nastavenou hodnotu jasu.

### POUŽITÍ

Po připojení modrá LED ovládá j...  
V případě držení...  
pásek roz

Vstupní  
napětí

### SCHEMA



### MONTÁŽ

1. K mod...  
a možn...
2. Modul...
3. Do pro...  
ale nes...  
zkratu
4. Pružin...
5. Připojt...

**Pozn:** po...  
je možno


## POUŽITÍ

Po připojení napájecího napětí se pod pružinkou na modulu rozsvítí modrá LED kontrolka. Dotykem v tomto místě na krycím plexi se ovládají jednotlivé funkce.

V případě Stmívačů (**4738630**, **4739134**, **4739748**) se dotykem a držením zvyšuje či snižuje plynule intenzita, rychlým dotykem se LED pásek rozsvítí, či zhasne.



## SCHÉMA ZAPOJENÍ



## MONTÁŽ:

1. K modulu připájejte vodiče podle obrázku – pozor na polaritu a možnou záměnu vstupních a výstupních vodičů!
2. Modul s LED páskem vložte do AL profilu.
3. Do profilu osadte krycí plexi – pružinka by se měla dotýkat plexi, ale nesmí být ohnutá. Pozor na ohnutou pružinku – nebezpečí zkratu a zničení modulu.
4. Pružinku případně upravte zkrácením, nebo povytáhnutím.
5. Připojte napájecí napětí.

**Pozn:** podle hloubky profilu (vzdálenosti mezi profilem a krycím plexi) je možno pružinku zkrátit, nebo naopak roztáhnout.

## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobek je ve shodě se všemi základními platnými evropskými normami, které je možno na vyžádání předložit.

## LIKVIDACE

Nefunkční výrobek musí být zlikvidován podle platných předpisů na ochranu životního prostředí!

## TECHNICKÉ PARAMETRY

- Zatížitelnost: 96W/12V, 192W/24V
- Pro: jednobarevné LED pásky
- Počet barev: 1
- Stmívání: ne
- Max. proud: 8 A
- Indikace: modrá LED
- Krytí: IP20
- Pracovní teplota: - 5 °C až + 50 °C
- Napájecí napětí: 12/24 V DC
- Rozměry: 10 x 43 mm

Hodnoty, které se liší u stmívačů (**4738630, 4739134, 4739748**)

- Stmívání: ano
- Paměť: vypnutí - pouze **4739134** a **4739748**
- Rozměry: 8 x 46 mm - pouze **4739748**

### Výrobce:

FK technics, spol. s r.o.  
Koněvova 1883/62  
130 00 Praha 3  
fkt@fkt.cz  
www.fkt.cz

Made in China



verze: 05/22\_3