

## Návod na použitie

SK

# Dotykový spínač/stmievač pro LED pásiky 12/24V, 8A do AL profilu


Varianty:

4738650 - spínač ON/OFF š. 10mm

4738630 - stmievač š. 10mm

4739134 - stmievač s pamäťou š. 10mm

4739748 - stmievač s pamäťou š. 8mm



**PRE UMIESTNENIE DO PROFILU  
SÚMRAK DOTYKOM  
ORIENTAČNÁ LED**

### NEPREHLIADNITE

- Pred použitím výrobku si starostlivo prečítajte tento návod a bezpečnostné upozornenia, aby ste predišli prípadným škodám, či zraneniu.
- Ponechajte si tento návod na obsluhu, aby ste si ho mohli znova kedykoľvek prečítať!
- Tento návod na obsluhu je súčasťou výrobku a obsahuje dôležité pokyny na uvedenie výrobku do prevádzky a na jeho obsluhu.
- Ak výrobok odovzdáte iným osobám, dbajte na to, aby ste im odovzdali aj tento návod na obsluhu.
- Obsah tohto návodu je viazaný autorskými zákonmi a bez písomného súhlasu firmy FK technics, spol. s r.o., nesmie byť jeho obsah reprodukováný.

### UPOZORNENIE

- Používajte zariadenie iba na účely, na ktoré je určené s ohľadom na jeho technické špecifikácie. Jeho preťaženie či vyššie napätie môže zariadenie zničiť.
- Inštaláciu zariadenia smie vykonávať iba kvalifikovaná osoba.
- Spoločnosť FK technics, spol. s r.o. nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté neodbornou manipuláciou s výrobkom.

### POPIS PRODUKTU

Dotykový spínač/stmievač určený pre priamu montáž do AL profilu. Pre ovládanie funkcií nevyužíva vodivé spojenie s AL profilom, ale ovláda sa pomocou dotyku na difúzore (plexi) v mieste spínača. Miesto indikuje svietiaci modrá LED. Stmievače **4739134** a **4739748** majú pamäť na poslednú nastavenú hodnotu – po vypnutí (nie odpojení napájania) si pamätajú nastavenú hodnotu jasú.

### POUŽITIE

Po pripojení rozsvieti plexi sa o V prípade držaním z pásiak roz

Vstupn  
napätie

### SCHEMA

z

### MONTÁŽ

1. K mod
2. Modul
3. Do pro
4. Pružin
5. Pripojt

**Pozn:** po  
je možné


## POUŽITIE

Po pripojení napájacieho napätia sa pod pružinkou na module rozsvieti modrá LED kontrolka. Dotykom v tomto mieste na krycom plexi sa ovládajú jednotlivé funkcie.

V prípade Stmievačov (**4738630**, **4739134**, **4739748**) sa dotykom a držaním zvyšuje či znižuje plynulo intenzita, rýchlym dotykom sa LED pásik rozsvieti, či zhasne.



## SCHÉMA ZAPOJENIA



## MONTÁŽ:

1. K modulu pripájajte vodiče podľa obrázku – pozor na polaritu a možnú zámenu vstupných a výstupných vodičov!
2. Modul s LED pásikom vložte do AL profilu.
3. Do profilu osadíte krycie plexi - pružinka by sa mala dotýkať plexi, ale nesmie byť ohnutá. Pozor na ohnutú pružinku - nebezpečenstvo skratu a zničenie modulu.
4. Pružinku prípadne upravte skrátením, alebo povytiahnutím.
5. Pripojte napájacie napätie.

**Pozn:** podľa hĺbky profilu (vzdialenosti medzi profilom a krycím plexi) je možné pružinku skrátiť, alebo naopak roziahnuť.

### **VYHLÁŠENIE O ZHODE**

Výrobok je v zhode so všetkými základnými platnými európskymi normami, ktoré je možné na vyžiadanie predložiť.

### **LIKVIDÁCIA**

Nefunkčný výrobok musí byť zlikvidovaný podľa platných predpisov na ochranu životného prostredia!

### **TECHNICKÉ PARAMETRE**

- Zaťažiteľnosť: 96W/12V, 192W/24V
- Pre: jednofarebné LED pásky
- Počet farieb: 1
- Stmievacie: ne
- Max. prúd: 8 A
- Indikácia: modrá LED
- Krytie: Ip20
- Pracovná teplota: - 5 °C až + 50 °C
- Napájacie napätie: 12/24 V DC
- Rozmery: 10 x 43 mm

Hodnoty, ktoré sa líšia pri stmievačoch (**4738630, 4739134, 4739748**)

- Stmievacie: ano
- Pamäť: vypnutie - pouze **4739134** a **4739748**
- Rozmery: 8 x 46 mm - pouze **4739748**

### **Výrobca:**

FK technics, spol. s r.o.  
Koněvova 1883/62  
130 00 Praha 3  
fkt@fkt.cz  
www.fkt.cz

Made in China



verze: 05/22\_3