

Návod k použití



LED panel LEDPAN PRO3 BALI MULTI

4739454 - LED panel LEDPAN PRO3 BALI MULTI, 60 x 60 cm, 15-34W, 4000K,
2250-4650 lm, bílý - nestmívatelný



Děkujeme Vám za projevenou důvěru zakoupením výrobku značky FK technics. Tento návod Vás seznámí s uvedeným výrobkem, jeho funkcemi a správnou obsluhou.

NEPŘEHLEDNĚTE

- Tento LED panel musí být napájen pouze dodaným zdrojem!
- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod a bezpečnostní upozornění, abyste předešli případným škodám, či zranění.
- Ponechte si tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
- Tento návod k obsluze je součástí výrobku a obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze.
- Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.
- Obsah tohoto návodu je vázán autorskými zákony a bez písemného souhlasu firmy FK technics, spol. s r.o., nesmí být jeho obsah reprodukován.

UPOZORNĚNÍ

- Používejte zařízení pouze k účelům, pro které je určeno s ohledem na jeho technické specifikace. Jeho přetížení či vyšší napětí může zařízení zničit.
- Instalaci zařízení smí provádět jen kvalifikovaná osoba.
- Společnost FK technics, spol. s r.o. nenese odpovědnost za případné škody vzniklé neodbornou manipulací s výrobkem.
- **Pozor, nebezpečí úrazu elektrickým proudem.**
- **Světelný zdroj v tomto svítidle smí vyměnit pouze výrobce nebo jeho smluvní servisní technik, nebo podobně klasifikovaná osoba.**

POPIS PRODUKTU

LED osvětlovací těleso určené pro osvětlení kanceláří, učeben a dalších prostor kde je kladen důraz na nízké oslnění ($UGR < 16$). U svítidla lze snadno při montáži nastavit světelný tok 2250 - 4650 lm (pomocí přepínače) a přizpůsobit tak potřebám a podmínkám použití. Optika před čipy zajistí výborné rozptýlení světla.

INSTALACE

Před montáží svítidla se ujistěte, že jste odpojili přívod napětí.

UPOZORNĚNÍ: Montáž příslušenství provádějte vždy do stávajících otvorů, do panelu nikdy nevrtejte, může dojít k poškození LED čipů!

Instalace do kazetového stropu:

- Před instalací se ujistěte, že je odpojen přívod napětí.
- Odpovídající napájecí zdroj připojte k elektrické síti v souladu s následujícím značením: Fáze (L) – hnědý vodič, Neutrální (N) – modrý vodič



- Připojte konektor napájecího zdroje k LED panelu.


- Pomocí přepínače na LED panelu nastavte požadovaný světelný tok.
- Vložte panel do podhledu.
- Zapněte napájení a vyzkoušejte funkčnost svítidla.
- V prostoru podhledu musí být suché prostředí s prouděním vzduchu pro chlazení svítidla. V opačném případě může dojít k poškození, svítidla.

Instalace pomocí závěsných lanek:

- Před zahájením instalace se ujistěte, že je odpojen přívod napětí.
- **Vyšroubujete požadovaný počet šroubků na zadní straně panelu a přišroubujete úchyty zpět do stávajících otvorů.**
- Připevněte úchyty se závěsnými lanky (kód: 4738396) ke stropnímu systému ve vzdálenostech dle závěsných oček LED panelu a zavěste jej.
- Odpovídající napájecí zdroj připojte k elektrické síti dle značení: Fáze (L) – hnědý vodič, Neutrální (N) – modrý vodič
- Připojte konektor napájecího zdroje k LED panelu.
- Pomocí přepínače na LED panelu nastavte požadovaný světelný tok.
- Nastavte požadovanou délku zavěšení a zkontrolujte jeho nosnost.
- Nosnost závěsu nepřetěžujte.
- Zapněte napájení a vyzkoušejte funkčnost svítidla.

Instalace do SDK:

- Před instalací se ujistěte, že je odpojen přívod napětí.
- Instalujte držáky LED panelu pro sádkokartony (4738066) viz obrázek níže.
Vyšroubujete požadovaný počet šroubků na zadní straně panelu a přišroubujete úchyty zpět do stávajících otvorů.
- Odpovídající napájecí zdroj připojte k elektrické síti v souladu s následujícím značením: Fáze (L) – hnědý vodič, Neutrální (N) – modrý vodič
- Připojte konektor napájecího zdroje k LED panelu.
- Pomocí přepínače na LED panelu nastavte požadovaný světelný tok.
- Za použití držáků připevněte LED panel do SDK.
- V prostoru podhledu musí být suché prostředí s prouděním vzduchu pro chlazení svítidla. V opačném případě může dojít k poškození, svítidla.
- Zapněte napájení a vyzkoušejte funkčnost svítidla.



TECHNICKÉ PARAMETRY

Kód	4739454
Příkon (W)	15 - 34
Světelný tok (lm)	2250 - 4650
Barevná teplota	4000K
Výrobce LED čipu	Everlight
Životnost LED	L70B10 / 50 000 h
Index podání barev	Ra > 80
Index oslnění	UGR<16
Stmívání	Ne
Provedení	RAL 9016
Krytí	IP20 / 40 (čelně)
Pracovní teplota	-10 °C až + 50 °C
Vstupní napětí	160 - 210 V DC
Vstupní proud	160 mA
Napájecí napětí	230 V / 50 Hz
Napájecí zdroj	LEDLucky
Rozměry	595 x 595 x 18 mm
Hmotnost	1,4 kg
Záruka (měsíců)	60

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobek je ve shodě se všemi základními platnými evropskými normami, které je možno na vyžádání předložit.

LIKVIDACE

Nefunkční výrobek musí být zlikvidován podle platných předpisů na ochranu životního prostředí!

Výrobce:

FK technics, spol. s r.o.
Koněvova 1883/62
130 00 Praha 3
fkt@fkt.cz
www.fkt.cz

Made in China

verze: 12/20_01