

Návod na použitie

SK

LED panel LEDPAN PRO3 BALI MULTI

4739454 - LED panel LEDPAN PRO3 BALI MULTI, 60 x 60 cm, 15-34W, 4000K,
2250-4650 lm, bílý - nestmívatelný



Ďakujeme Vám za prejavenu dôveru zakúpením výrobku značky FK technics. Tento návod Vás zoznámí s uvedeným výrobkom, jeho funkciami a správnu obsluhou.

NEPREHLIADNITE

Tento LED panel musí byť napájaný iba dodaným zdrojom!

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a bezpečnostné upozornenia, aby ste predišli prípadným škodám, či zraneniu.

Ponechajte si tento návod na obsluhu, aby ste si ho mohli kedykoľvek prečítať!

Tento návod na obsluhu je súčasťou výrobku a obsahuje dôležité pokyny na uvedenie výrobku do prevádzky a na jeho obsluhu.

Ak výrobok odovzdáte iným osobám, dbajte na to, aby ste im odovzdali aj tento návod na obsluhu.

Obsah tohto návodu je viazaný autorskými zákonmi a bez písomného súhlasu firmy FK technics, spol. s r.o., nesmie byť jeho obsah reprodukováný.

UPOZORNENIE

Používajte zariadenie len na účely, pre ktoré je určené s ohľadom na jeho technické špecifikácie.

Jeho preťaženie či vyššie napätie môže zariadenie zničiť.

Instaláciu zariadení smie vykonávať len kvalifikovaná osoba.

Spoločnosť FK technics, spol. s r.o. nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté neodbornou manipuláciou s výrobkom.

Pozor, nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

V prípade rozbitia skla, je nutné ho nechať okamžite vymeniť a reflektor dovedy nepoužívať.

POPIS PRODUKTU

LED osvetľovacie teleso určené pre osvetlenie kancelárií, učební a ďalších priestorov kde je kladený dôraz na nízke oslnenie (UGR <16). U svietidiel možno ľahko pri montáži nastaviť svetelný tok 2250 - 4650 lm (pomocou prepínača) a prispôbiť tak potrebám a podmienkam použitia. Optika pred čipy zaistí výborné rozptýlenie svetla.

INŠTALÁCIA

Pred montážou svietidla sa uistite, že ste odpojili prívod napätia.

UPOZORNENIE: Montáž príslušenstva vykonávajte vždy do existujúcich otvorov, do panelu nikdy nevrtajte, môže dôjsť k poškodeniu LED čipov!

Instalácia do stropného podhľadu:

- Pred inštaláciou sa uistite, že je odpojený prívod napätia.
- Zodpovedajúce napájací zdroj pripojte k elektrickej sieti v súlade s nasledujúcim značením: Fáza (L) - hnedý vodič, Neutrálny (N) - modrý vodič



- Pripojte konektor napájacieho zdroja k LED panelu.
- Pomocou prepínača na LED paneli nastavte požadovaný svetelný tok.

- Vložte panel do podhľadu.
- Zapnite napájanie a vyskúšajte funkčnosť svetidla.
- V priestore podhľadu musí byť suché prostredie s prúdením vzduchu pre chladenie svetidla. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu, svetidla.

Inštalácia pomocou závesných laniek:

- Pred začatím inštalácie sa uistite, že je odpojený prívod napätia.
- **Vyskrutkujete požadovaný počet skrutiek na zadnej strane panelu a priskrutkujete úchytky späť do existujúcich otvorov.**
- Pripevníte úchyty so závesnými lankami k stropnému systému vo vzdialenostiach dľa závesných očiek LED panela a zaveste ho.
- Zodpovedajúci napájací zdroj pripojte k elektrickej sieti dľa značenia: Fáza (L) - hnedý vodič, Neutrálny (N) - modrý vodič
- Pripojte konektor napájacieho zdroja k LED panelu.
- Pomocou prepínača na LED paneli nastavte požadovaný svetelný tok.
- Nastavte požadovanú dĺžku zavesenie a skontrolujte jeho nosnosť.
- Nosnosť závesu nepreťažujte.
- Zapnite napájanie a vyskúšajte funkčnosť svetidla.

Inštalácia do SDK:

- Pred inštaláciou sa uistite, že je odpojený prívod napätia.
- Nainštalujte držiaky LED panelu pre sadrokartóny (4738066) vid' obrázok nižšie.
Vyskrutkujete požadovaný počet skrutiek na zadnej strane panelu a priskrutkujete úchytky späť do existujúcich otvorov.
- Zodpovedajúce napájací zdroj pripojte k elektrickej sieti v súlade s nasledujúcim značením: Fáza (L) - hnedý vodič, Neutrálny (N) - modrý vodič
- Pripojte konektor napájacieho zdroja k LED panelu.
- Pomocou prepínača na LED paneli nastavte požadovaný svetelný tok.
- Za použitia držiakov pripevníte LED panel do SDK.
- V priestore podhľadu musí byť suché prostredie s prúdením vzduchu pre chladenie svetidla. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu, svetidlá.
- Zapnite napájanie a vyskúšajte funkčnosť svetidlá.



TECHNICKÉ PARAMETRE

Kód	4739454
Príkon (W)	15 - 34
Svetelný tok (lm)	2250 - 4650
Farebná teplota	4000K
Výrobca LED čipu	Everlight
životnosť LED	L70B10 / 50 000 h
Index podania farieb	Ra > 80
index oslneniu	UGR<16
Stmievanie	Ne
Provedenie	RAL 9016
Krytie	IP20 / 40 (čelne)
Pracovná teplota	-10 °C až + 50 °C
vstupné napätie	160 - 210 V DC
Vstupný prúd	160 mA
Napájacie napätie	230 V / 50 Hz
Napájací zdroj	LED Lucky
Rozmery	595 x 595 x 18 mm
hmotnosť	1,4 kg
Záruka (mesiacov)	60

PREHLÁSENIE O ZHODE

Výrobok sa zhoduje so všetkými základnými platnými európskymi normami, ktoré je možno na požiadanie predložiť.

LIKVIDÁCIA

Nefunkčný výrobok musí byť zlikvidovaný podľa platných predpisov na ochranu životného prostredia!

Výrobca:

FK technics, spol. s r.o.
Koněvova 1883/62
130 00 Praha 3
fkt@fkt.cz
www.fkt.cz

Made in China

verzia: 12/20_01