

Návod k použití



LED MODUL

4738898 - FK-MODUL-12W-3200K

4738899 - FK-MODUL-18W-3200K

4738900 - FK-MODUL-24W-3200K

4738905 - FK-MODUL-12W-4200K

4738906 - FK-MODUL-18W-4200K

4738907 - FK-MODUL-24W-4200K



Děkujeme Vám za projevenou důvěru zakoupením výrobku značky FK technics. Tento návod Vás seznámí s uvedeným výrobkem, jeho funkcemi a správnou obsluhou.

NEPŘEHLÉDNĚTE

- Před použitím výrobku si pečlivě přečtete tento návod a bezpečnostní upozornění, abyste předešli případným škodám, či zranění.
- Ponechte si tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
- Tento návod k obsluze je součástí výrobku a obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze.
- Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.
- Obsah tohoto návodu je vázán autorskými zákony a bez písemného souhlasu firmy FK technics, spol. s r.o., nesmí být jeho obsah reprodukován.

UPOZORNĚNÍ

- Používejte zařízení pouze k účelům, pro které je určeno s ohledem na jeho technické specifikace. Jeho přetížení či vyšší napětí může zařízení zničit.
- Instalaci zařízení smí provádět jen osoba kvalifikovaná dle vyhlášky č.50 o elektro montážích a revizích.
- Společnost FK technics, spol. s r.o. nenese odpovědnost za případné škody vzniklé neodbornou manipulací s výrobkem.
- Před zahájením instalace je třeba bezpodmínečně odpojit přívod proudu do obvodu elektrické sítě, ke kterému bude svítidlo připojeno, aby bylo vyloučeno nebezpečí náhodného obnovení přívodu napětí!

POPIS PRODUKTU

Magnetický SMD LED modul je plnohodnotná náhrada za standardní zdroje světla. Ta stačí ze svítidla vyjmout a stávající svítidla jednoduše osadit LED modulem. Díky magnetickému provedení LED modulu je instalace na kovovou podstavu velice snadná.

INSTALACE

- Odpojte svítidlo od napájení a ujistěte se, že svítidlo opravdu není pod napětím.
- Odklopte kryt svítidla
- Odstraňte původní zdroj světla a patici. Pokud bylo zařízení v provozu, hrozí popálení. Vyčkejte než svítidlo vychladne.
- Připevněte modul ke svítidlu, protáhněte vodiče otvorem ve svítidlu a připojte vodiče: L - hnědá, N - modrá
- Znovu přiklopte kryt svítidla

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobek je ve shodě se všemi základními platnými evropskými normami, které je možno na vyžádání předložit.

LIKVIDACE

Nefunkční výrobek musí být zlikvidován podle platných předpisů na ochranu životního prostředí!

TECHNICKÉ PARAMETRY

Kód	4738898	4738899	4738900
Příkon (W)	12	18	24
Světelný tok (lm)	1200	1800	2400
Barevná teplota	3200 K	3200 K	3200 K
Typ LED čipu	2835	2835	2835
Výrobce LED čipu	Epistar	Epistar	Epistar
Životnost LED	40 000 h	40 000 h	40 000 h
Index podání barev	Ra > 80	Ra > 80	Ra > 80
Stmívání	Ne	Ne	Ne
Krytí	IP20	IP20	IP20
Pracovní teplota	-25 °C až +50 °C	-25 °C až +50 °C	-25 °C až +50 °C
Napájecí napětí	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Detekce pohybu	Ne	ne	Ne
Rozměry	125 mm	180 mm	180 mm
Třída ochrany	II	II	II

Kód	4738905	4738906	4738907
Příkon (W)	12	18	24
Světelný tok (lm)	1200	1800	2400
Barevná teplota	4200 K	4200 K	4200 K
Typ LED čipu	2835	2835	2835
Výrobce LED čipu	Epistar	Epistar	Epistar
Životnost LED	40 000 h	40 000 h	40 000 h
Index podání barev	Ra > 80	Ra > 80	Ra > 80
Stmívání	Ne	Ne	Ne
Krytí	IP20	IP20	IP20
Pracovní teplota	-25 °C až +50 °C	-25 °C až +50 °C	-25 °C až +50 °C
Napájecí napětí	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Detekce pohybu	Ne	Ne	Ne
Rozměry	125 mm	180 mm	180 mm
Třída ochrany	II	II	II

Distributor:

FK technics, spol. s r.o.

Koněvova 1883/62

130 00 Praha 3

fkt@fkt.cz

www.fkt.cz



verze: 07/17_01