

Návod k použití

CZ

Tlačítkový spínač/stmívač pro LED pásky 12/24V, 8A do AL profilu

Varianty:

4739747 - spínač ON/OFF

4738628 - spínač + stmívač



**PRO UMÍSTĚNÍ DO PROFILU
OVLÁDÁNÍ TLAČÍTKEM**

NEPŘEHLEDNĚTE

- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod a bezpečnostní upozornění, abyste předešli případným škodám, či zranění.
- Ponechte si tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
- Tento návod k obsluze je součástí výrobku a obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze.
- Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.
- Obsah tohoto návodu je vázán autorskými zákony a bez písemného souhlasu firmy FK technics, spol. s r.o., nesmí být jeho obsah reprodukován.

UPOZORNĚNÍ

- Používejte zařízení pouze k účelům, pro které je určeno s ohledem na jeho technické specifikace. Jeho přetížení či vyšší napětí může zařízení zničit.
- Instalaci zařízení smí provádět jen kvalifikovaná osoba.
- Společnost FK technics, spol. s r.o. nenesे odpovědnost za případné škody vzniklé neodbornou manipulací s výrobkem.

POPIS PRODUKTU

Tlačítkový spínač/stmívač pro LED pásky je určen pro přímé osazení do AL profilu, umožní tak pohodlně zapínat LED pásek bez nutnosti externího vypínače. Díky šířce 10 mm se vejde do většiny profilů určených pro LED pásky. Při použití v hlubších profilech je nutné stmívač/spínač vypořadit tak, aby hmatník vyčníval nad krycí difuzor (plexi). V případě mělkého profilu je třeba vhodně dimenzovat otvor pro hmatník.

POUŽITÍ

Stisknutím pásek.

V případě ovládat i hodnotu nastaven

Vstupní napětí -

SCHEMA

Z

MONTÁŽ

1. K mo a možr
2. Modul
3. V místě do veli
4. Osadte
5. Připoj

POUŽITÍ

Stisknutím ovládacího tlačítka rozsvítíte/zhasnete připojený LED pásek.

V případě Stmívače pro LED pásky (**4738628**) lze přidržím tlačítka ovládat intenzitu světla. Stmívač má paměť na poslední nastavenou hodnotu – po vypnutí (nikoli odpojení napájení) si pamatuje nastavenou hodnotu jasu.





SCHÉMA ZAPOJENÍ



MONTÁŽ:

1. K modulu připájejte vodiče podle obrázku – pozor na polaritu a možnou záměnu vstupních a výstupních vodičů!
2. Modul s LED páskem vložte do AL profilu.
3. V místě, kde bude LED pásek ovládán, vytvořte v krycím plexi otvor do velikosti hmatníku. Hmatník lze sundat ze spínače/stmívače.
4. Osadte profil krycím plexi
5. Připojte napájecí napětí.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobek je ve shodě se všemi základními platnými evropskými normami, které je možno na vyžádání předložit.

LIKVIDACE

Nefunkční výrobek musí být zlikvidován podle platných předpisů na ochranu životního prostředí!

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Zatížitelnost: 96W/12V, 192W/24V
- Pro: jednobarevné LED pásky
- Počet barev: 1
- Max. proud: 8 A
- Krytí: IP20
- Pracovní teplota: - 5 °C až + 50 °C
- Napájecí napětí: 12/24 V DC
- Rozměry: 10 x 45 mm

Platí pouze pro stmívač (**4738628**)

- Stmívání: Ano
- Paměť: poslední zvolená hodnota

Výrobce:

FK technics, spol. s r.o.
Koněvova 1883/62
130 00 Praha 3
fkt@fkt.cz
www.fkt.cz

Made in China



verze: 05/22_2