


## Návod na použitie

SK

# Dotykový stmievač pre LED pásiky 12/24V, 8A, do profilu

4739134 - FK-LED-STM-ALU-TOUCH-PLR




**PRE UMIESTNENIE DO PROFILU  
STMIEVANIE DOTYKOM  
ORIENTAČNÁ LED**

## NEPREHLIADNITE

- pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a bezpečnostné upozornenia, aby ste predišli prípadným škodám, či zraneniam.
- Ponechajte si tento návod na obsluhu, aby ste si ho mohli opäť kedykoľvek prečítať.
- Tento návod na obsluhu je súčasťou výrobku a obsahuje dôležité pokyny k uvedeniu výrobku do prevádzky a k jeho obsluhu. V prípade, že tento výrobok odovzdáte iným osobám, dbajte na to, aby ste im odovzdali aj tento návod na obsluhu.
- Obsah tohto návodu je viazaný autorskými zákonmi a bez písomného súhlasu firmy FK technics s.r.o. nemôže byť jeho obsah reprodukováný

## UPOZORNENIE

- Používajte zariadenie iba k účelom, na ktoré je určený s ohľadom na jeho technické špecifikácie. Jeho preťažovanie, prípadne vyššie napätie môže zariadenie zničiť.
- Inštaláciu zariadenie smie vykonať len kvalifikovaná osoba.
- Spoločnosť FK technics s.r.o. nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté neodbornou manipuláciou s výrobkom.




## POPIS PRODUKTU

Dotykový stmievač / spínač určený pre priamu montáž do AL profilu. Pre ovládanie funkcií nevyužíva vodiivé spojenie s AL profilom, ale ovláda sa pomocou dotyku na difúzora (plexi) v mieste spínača. Namiesto indikuje svietica modrá LED. Stmievač má pamäť na poslednú nastavenú hodnotu - po vypnutí (nie odpojenie napájania) si pamätá nastavenú hodnotu jas.

## MONTÁŽ:

1. K modulu pripájajte vodiče podľa obrázku - pozor na polaritu a možnú zámenu vstupných a výstupných vodičov!
2. Modul s LED páskom vložte do AL profilu.
3. Do profilu osadte krycie plexisklo - pružinka by sa mala dotýkať plexi, ale nesmie byť ohnutá. Pozor na ohnutú pružinku - nebezpečenstvo skratu a zničenie modulu.
4. pružinka prípadne upraví skrátením, alebo povytiahnutím.
5. Pripojte napájacie napätie.

**Pozn:** podľa hĺbky profilu (vzdálenosti medzi profilom a krycím plexi) je možno pružinku skrátiť, alebo naopak roziahnuť.



## POUŽITIE

Po pripojení napájacieho napätia sa pod pružinkou na module rozsvieti modrá LED kontrolka. Dotykom v tomto mieste na krycom plexi sa ovládajú jednotlivé funkcie. Dotykom a držaním zvýšenie alebo zníženie plynule intenzita, rýchlym dotykom sa LED pásek rozsvieti či zhasne - podľa poslednej funkcie.

## PREHLÁSENIE O ZHODE

Výrobok je v zhode so všetkými základnými platnými európskymi normami, ktoré je možno na požiadanie predložiť.

## LIKVIDÁCIA

Nefunkčné výrobok musí byť zlikvidovaný podľa platných predpisov na ochranu životného prostredia!

## TECHNICKÉ PARAMETRE

- Zaťažiteľnosť: 96W/12V, 192W/24V
- Pre: jednofarebné LED pásiky
- Počet farieb: 1
- Stmievanie: áno
- Max. prúd: 8 A
- Pamäť nastavenia: vypnutie
- Indikácia: modrá LED
- Krytie: IP20
- Pracovná teplota: - 5 ° C do + 50 ° C
- Napájacie napätie: 12 - 24 V DC
- Rozmery: 10 x 43 mm

## Výrobca:

FK technics, spol. s r.o.  
Koněvova 1883/62  
130 00 Praha 3  
fkt@fkt.cz  
www.fkt.cz

Made in China



verzia: 04/18\_01