

## Návod na použitie

(SK)

# Prípojný zásuvkový stípič 2x 230V + 2x USB

4739178



Ďakujeme Vám za prejavenu dôveru kúpou výrobku značky FK technics. Tento pokyn Vás oboznámi s uvedeným výrobkom, jeho funkciami a správnu obsluhou.

## **NEPREHLIADNITE**

- Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a bezpečnostné upozornenia, aby ste predišli prípadným škodám, či zranenie.
- Ponechajte si tento návod na obsluhu, aby ste si ho mohli kedykoľvek prečítať!
- Tento návod na obsluhu je súčasťou výrobku a obsahuje dôležité pokyny na uvedenie výrobku do prevádzky a na jeho obsluhu.
- Ak výrobok odovzdáte iným osobám, dbajte na to, aby ste im odovzdali aj tento návod na obsluhu.
- Obsah tohto návodu je viazaný autorskými zákonmi a bez písomného súhlasu firmy FK technics, spol. s r.o., nesmie byť jeho obsah reprodukováný.

## **UPOZORNENIE**

- Používajte zariadenie len na účely, pre ktoré je určené s ohľadom na jeho technické špecifikácie. Jeho preťaženie či vyššie napätie môže zariadenie zničiť.
- Inštaláciu zariadení smie vykonávať len kvalifikovaná osoba.

Spoločnosť FK technics, spol. s r.o. nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté neodbornou manipuláciou s výrobkom.

## POPIS PRODUKTU

Prípojný zásuvkový stĺpik vhodný pre pracovné dosky, stoly ale aj kuchyne a nábytok - proste tam, kde potrebujete sieťovej zásuvky. Elegantný, jednoduché a praktické. Veľkou výhodou je aj 2x USB pre nabíjanie mobilných zariadení ako sú mobilné telefóny.

## INŠTALÁCIA

Pred montážou prípojného zásuvkového stĺpika si prečítajte tento návod.

### **Pozor! Nepoužívajte vo vonkajších priestoroch.**

Pred začatím montáže odpojte sieťové napájanie 230V AC. Montážne a údržbárske práce môže vykonávať len kvalifikovaní elektrikári s oprávneniami SEP v súlade s miestnymi bezpečnostnými predpismi. Zavedenie akýchkoľvek technických zmien alebo porušenie návodu spôsobí stratu záruky na daný výrobok.

Počas montáže pamätajte na bezpečie osôb nachádzajúcich sa v okolí. Pred zapojením zástrčky stĺpika do sieťovej zásuvky sa presvedčte, či parametre siete sú v súlade s informáciami v tomto návode. V prípade poškodenia kábla, ho okamžite odpojte od napájacej zásuvky spôsobom bezpečným pre užívateľov. Prípojný stĺpik s poškodeným káblom sa nesmie používať.

Neopravujte poškodený kábel - jeho výmenou poverte osobu s vhodnou kvalifikáciou. Zariadenie držte mimo dosahu neoprávnených užívateľov a detí, pretože stĺpik je napájaný elektrickým napätím o parametroch 230V AC / 50Hz-60Hz. Všetky snahy o opravu alebo modifikáciu zariadenia spôsobí stratu záruky. Vyvarujte sa kontaktu zariadenia s vodou a inými elektrickými vodičmi (kovy), pretože toto môže


spôsobiť ohrozenie zdravia a života. Prípojný zásuvkový stĺpik v tvare valca s tromi zásuvkami je určený pre montáž priamo v doskách pracovných stolov a kuchynských liniek.

## MONTÁŽ

Pred samotnou montážou v doske vyvrtajte otvor pre umiestnenie stĺpika - priemer otvoru je 100 mm.

Po vyvrtaní otvoru zložte zo stĺpika (C) otáčaním doľava upevňovaciu maticu (B). Následne vsuňte stĺpik do otvoru (najskôr napájací kábel) a nastavte ho do vhodnej polohy. Nasadte upevňovaciu maticu (B) a stĺpik pevne pritiahnite k spodnej časti pracovnej plochy (dosky).

Napájací kábel stĺpika pripojte k zásuvke.



**Pozn:** Pod doskou je vyžadovaný voľný priestor minimálne 290 mm.

## POUŽÍVANIE

Po zatlačení tlačidla (A) nasleduje vysunutie krytky stĺpika. Stĺpik vysuňte ťahom za krytku hore, podľa potreby - pri maximálnom vysunutí sa stĺpik zastaví a prístupné sú všetky tri zásuvky.

Pozn: Stĺpik sa dá používať aj v zasunutom stave - vysuňte, zapojte kábel, stĺpik zasuňte a nechajte iba vysunutou krytku.

**TECHNICKÉ PARAMETRE**

Zaťažiteľnosť	3500 W
Max. napätie	230 V AC
Max. prúd	16 A
Krytie	IP20
USB prípojka	2x 1050 mA
Pripojovací kábel	3x 1,5 mm
Dĺžka kábla	2 m
Detská poistka	áno
Kontrolka	áno
Montážny otvor	100 mm
Hĺbka osadenia	290 mm

## PREHLÁSENIE O ZHODE

Výrobok je v zhode so všetkými základnými platnými európskymi normami, ktoré je možno na požiadanie predložiť.

## LIKVIDÁCIA

Nefunkčný výrobok musí byť zlikvidovaný podľa platných predpisov na ochranu životného prostredia!

### Výrobca:

FK technics, spol. s r.o.  
Koněvova 1883/62  
130 00 Praha 3  
fkt@fkt.cz, www.fkt.cz

Made in China



verzia: 01/18