

## Návod na použitie



# Prípojný zásuvkový stípič 2x 230V + 2x USB (A/C)

4739532



Ďakujeme Vám za prejavenu dôveru zakúpením výrobku značky FK technics. Tento návod Vás oboznámi s uvedeným výrobkom, jeho funkciami a správnu obsluhou.

## NEPREHLIADNITE

- Pred použitím výrobku si starostlivo prečítajte tento návod a bezpečnostné upozornenia, aby ste predišli prípadným škodám, či zraneniu.
- Ponechajte si tento návod na obsluhu, aby ste si ho mohli znovu kedykoľvek prečítať!
- Tento návod na obsluhu je súčasťou výrobku a obsahuje dôležité pokyny na uvedenie výrobku do prevádzky a na jeho obsluhu.
- Ak výrobok odovzdáte iným osobám, dbajte na to, aby ste im odovzdali aj tento návod na obsluhu.
- Obsah tohto návodu je viazaný autorskými zákonmi a bez písomného súhlasu firmy FK technics, spol. s r.o., nesmie byť jeho obsah reprodukováný.

## UPOZORNENIE

- Používajte zariadenie iba na účely, na ktoré je určené s ohľadom na jeho technické špecifikácie. Jeho preťaženie či vyššie napätie môže zariadenie zničiť.
- Inštaláciu zariadenia smie vykonávať len kvalifikovaná osoba.
- Spoločnosť FK technics, spol. s r.o. nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté neodbornou manipuláciou s výrobkom.

## POPIS PRODUKTU

Prípojný zásuvkový stĺpik vhodný pre pracovné dosky, stoly ale aj kuchyne a nábytok - jednoducho tam, kde potrebujete sieťové zásuvky. Elegantné, jednoduché a praktické. Veľkou výhodou je aj 2x USB(A/C) na nabíjanie mobilných zariadení.

## INŠTALÁCIA

Pred montážou prípojného zásuvkového stĺpika si prečítajte tento návod. **Pozor! Nepoužívajte vo vonkajších priestoroch.**

Pred začatím montáže odpojte sieťové napájanie 230V AC. Montážne a údržbárske práce smú vykonávať iba kvalifikovaní elektrikári s oprávneniami SEP v súlade s miestnymi bezpečnostnými predpismi.

Zavedenie akýchkoľvek technických zmien alebo porušenie návodu spôsobí stratu záruky na daný výrobok. Počas montáže pamätajte na bezpečie osôb nachádzajúcich sa v okolí. Pred zapojením zástrčky stĺpika do sieťovej zásuvky sa presvedčte, či parametre siete sú v súlade s informáciami v tomto návode. V prípade poškodenia kábla, ho ihneď odpojte od napájacej zásuvky spôsobom bezpečným pre užívateľov. Prípojný stĺpik s poškodeným káblom sa nesmie používať. Neopravujte poškodený kábel - jeho výmenou poverte osobu s vhodnou kvalifikáciou. Zariadenie držte mimo dosahu neoprávnených užívateľov a detí, pretože stĺpik je napájaný elektrickým napätím o parametroch 230V AC / 50Hz-60Hz. Všetky snahy o opravy alebo modifikáciu zariadenia spôsobí stratu záruky. Vyvarujte sa kontaktu zariadenia s vodou a inými elektrickými vodičmi (kovmi), pretože toto môže spôsobiť ohrozenie zdravia a života. Prípojný zásuvkový stĺpik vo tvaru valca s tromi zásuvkami je určený na montáž priamo v doskách pracovných stolov a kuchynských liniek.


## MONTÁŽ

Pred samotnou montážou v doske vyvrtajte otvor na umiestnenie stĺpika - priemer otvoru je 100 mm. Po vyvrtaní otvoru zložte zo stĺpika (C) otáčaním doľava upevňovaciu maticu (B). Následne vsuňte stĺpik do otvoru (najskôr napájací kábel) a nastavte ho do vhodnej polohy. Nasadte upevňovaciu maticu (B) a stĺpik pevne pritiahnite k spodnej časti pracovnej plochy (dosky). Napájací kábel stĺpika pripojte k zásuvke.

**Pozn: Pod doskou je vyžadovaný voľný priestor minimálne 290mm.**

## POUŽÍVANIE

Po stlačení tlačidla (A) nasleduje vysunutie krytky stĺpika. Stĺpik vysuňte ťahom za krytku hore, podľa potreby -



pri maximálnom vysunutí sa stĺpik zastaví a sú prístupné všetky zásuvky a prípojky.

**Pozn. Stĺpik sa dá používať aj v čiastočne zasunutom stave - vysuňte, zapojte kábel, stĺpik zasuňte a nechajte iba vysunutú krytku**

## TECHNICKÉ PARAMETRE

<b>Zaťažiteľnosť</b>	3500 W
<b>Počet zásuviek</b>	2
<b>USB prípojky</b>	USB-A 3,1A + USB-C 15,5 W
<b>Max. napätie</b>	230 V AC
<b>Max. prúd</b>	16 A
<b>Krytie</b>	IP20
<b>Prípojovací kábel</b>	3x 1,5 mm
<b>Dĺžka kábla</b>	2 m
<b>Detská poistka</b>	Ano
<b>Kontrolka</b>	Ano
<b>Montážny otvor</b>	100 mm
<b>Hĺbka osadenia</b>	290 mm

## VYHLÁSENIE O ZHODE

Výrobok je v zhode so všetkými základnými európskymi normami, ktoré je možné na vyžiadanie predložiť.

## LIKVIDÁCIA

**Nefunkčný výrobok musí byť zlikvidovaný podľa platných predpisov na ochranu životného prostredia!**

Made in China

## Výrobca:

FK technics, spol. s r. o.  
Koněvova 1883/62  
130 00 Praha 3  
fkt@fkt.cz  
www.fkt.cz



11/21