


Návod na použitie

SK

# Stmievач pre LED pásiky dotkový do profilu, 4/6A, 12/24V, CCT, s pamäťou

4739749 - FK-LED-STM-ALU-TOUCH-CCT



**PRE UMIESTNENIE DO PROFILU  
VOĽBA FARBY BIELEJ  
SÚMRAK DOTYKOM  
ORIENTAČNÁ LED**

### NEPREHLIADNITE

- Pred použitím výrobku si starostlivo prečítajte tento návod a bezpečnostné upozornenia, aby ste predišli prípadným škodám, či zraneniu.
- Ponechajte si tento návod na obsluhu, aby ste si ho mohli znova kedykoľvek prečítať!
- Tento návod na obsluhu je súčasťou výrobku a obsahuje dôležité pokyny na uvedenie výrobku do prevádzky a na jeho obsluhu.
- Ak výrobok odovzdáte iným osobám, dbajte na to, aby ste im odovzdali aj tento návod na obsluhu.
- Obsah tohto návodu je viazaný autorskými zákonmi a bez písomného súhlasu firmy FK technics, spol. s r.o., nesmie byť jeho obsah reprodukovany.

### UPOZORNENIE

- Používajte zariadenie iba na účely, na ktoré je určené s ohľadom na jeho technické špecifikácie. Jeho preťaženie či vyššie napätie môže zariadenie zničiť.
- Inštaláciu zariadenia smie vykonávať iba kvalifikovaná osoba.
- Spoločnosť FK technics, spol. s r.o. nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté neodbornou manipuláciou s výrobkom.

### POPIS PRODUKTU

Dotykový stmievač CCT LED pásov určený pre priamu montáž do AL profilu. Pre ovládanie funkcií nevyužíva vodivé spojenie s AL profilom, ale ovláda sa pomocou dotyku na difúzore (plexi) v mieste spínača. Miesto indikuje svietica modrá LED. Stmievač má pamäť na poslednú nastavenú hodnotu – po vypnutí (nie odpojení napájania) si pamätá nastavenú hodnotu jas.

vstupné  
napätie

### MONTÁŽ

1. K modulu priložiť možnú...
2. Modul...
3. Do profilu vložiť ale nes...
4. Pružin...
5. Pripojiť...

**Pozn:** podľa možnosti je možné

### POUŽITIE

Po pripojení rozsvietiť v mieste na...

**CCT - 1.** d...  
**NW** (zap...


**Stmievanie**  
svetla - st...



### MONTÁŽ:

1. K modulu pripájajte vodiče podľa obrázku – pozor na polaritu a možnú zámenu vstupných a výstupných vodičov!
2. Modul s LED páskom vložte do AL profilu.
3. Do profilu osadíte krycie plexi - pružinka by sa mala dotýkať plexi, ale nesmie byť ohnutá. Pozor na ohnutú pružinku - nebezpečenstvo skratu a zničenie modulu.
4. Pružinku prípadne poupravte skrátením, alebo povytiahnutím.
5. Pripojte napájacie napätie.

**Pozn:** podľa hĺbky profilu (vzdialenosti medzi profilom a krycím plexi) je možné pružinku skrátiť, alebo naopak rozťahnuť.



### POUŽITIE

Po pripojení napájacieho napätia sa pod pružinkou na module rozsvieti modrá LED kontrolka. Dotykom alebo podržaním v tomto mieste na krycom plexi sa ovládajú jednotlivé funkcie.

**CCT** - 1. dotyk **WW** (teplá biela). 2. dotyk **CW** (studená biela). 3. dotyk **NW** (zapne ako **WW** tak **CW** - neutrálna biela). 4. dotyk pásek zhasne.

**Stmievanie** - Dotykom a držaním sa zvyšuje či znižuje plynulo intenzita svetla - stmievač si po vypnutí pamätá poslednú nastavenú hodnotu.

### **VYHLÁSENIE O ZHODE**

Výrobok je v zhode so všetkými základnými platnými európskymi normami, ktoré je možné na vyžiadanie predložiť.

### **LIKVIDÁCIA**

Nefunkčný výrobok musí byť zlikvidovaný podľa platných predpisov na ochranu životného prostredia!

### **TECHNICKÉ PARAMETRE**

- Zaťažiteľnosť: 72W/12V, 144W/24V
- Pro: CCT LED pásiky
- Počet farieb: 1
- Stmievanie: ano
- Max. prúd: 4A pre jeden kanál,  
max .6A CCT total
- Pamäť: vypnutie
- Indikácia: modrá LED
- Krytie: IP20
- Pracovná teplota: - 20 °C až + 50 °C
- Napájacie napätie: 12 - 24 V DC
- Rozmery: 10 x 50 mm

### **Výrobca:**

FK technics, spol. s r.o.  
Koněvova 1883/62  
130 00 Praha 3  
fkt@fkt.cz  
www.fkt.cz

Made in China



verze: 05/22