

## Návod k použití



# Přípojný zásuvkový sloupek 2x 230V + USB-A + USB-C

4740099



Děkujeme Vám za projevenou důvěru zakoupením výrobku značky FK technics. Tento návod Vás seznámí s uvedeným výrobkem, jeho funkcemi a správnou obsluhou.

## NEPŘEHLÉDNĚTE

- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod a bezpečnostní upozornění, abyste předešli případným škodám, či zranění.
- Ponechte si tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
- Tento návod k obsluze je součástí výrobku a obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze.
- Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.
- Obsah tohoto návodu je vázán autorskými zákony a bez písemného souhlasu firmy FK technics, spol. s r.o., nesmí být jeho obsah reprodukován.

## UPOZORNĚNÍ

- Používejte zařízení pouze k účelům, pro které je určeno s ohledem na jeho technické specifikace. Jeho přetížení či vyšší napětí může zařízení zničit.
- Instalaci zařízení smí provádět jen kvalifikovaná osoba.
- Společnost FK technics, spol. s r.o. nenese odpovědnost za případné škody vzniklé neodbornou manipulací s výrobkem.

## POPIS PRODUKTU

Přípojný zásuvkový sloupek vhodný pro pracovní desky, stoly ale i kuchyně a nábytek - prostě tam, kde potřebujete síťové zásuvky. Elegantní, jednoduché a praktické. Velkou výhodou je i 2x USB(A/C) pro nabíjení mobilních zařízení.

## INSTALACE

Před montáží přípojného zásuvkového sloupku si přečtěte tento návod. **Pozor! Nepoužívejte ve venkovních prostorech.**

Před započetím montáže odpojte síťové napájení 230V AC. Montážní a údržbářské práce smí provádět pouze kvalifikovaní elektrikáři s oprávněními SEP v souladu s místními bezpečnostními předpisy.

Zavedení jakýchkoli technických změn nebo porušení návodu způsobí ztrátu záruky na daný výrobek.

Během montáže pamatujte na bezpečí osob nacházejících se v okolí.

Před zapojením zástrčky sloupku do síťové zásuvky se přesvědčte, zda parametry sítě jsou v souladu s informacemi v tomto návodu.


V případě poškození kabelu, ho ihned odpojte od napájecí zásuvky způsobem bezpečným pro uživatele. Přípojný sloupek s poškozeným kabelem se nesmí používat.

Neopravujte poškozený kabel - jeho výměnou pověřte osobu s vhodnou kvalifikací. Zařízení držte mimo dosah neoprávněných uživatelů a dětí, protože sloupek je napájen elektrickým napětím o parametrech 230V AC / 50Hz-60Hz. Veškeré snahy o opravy nebo modifikaci zařízení způsobí ztrátu záruky. Vyvarujte se kontaktu zařízení s vodou a jinými elektrickými vodiči (kovy), protože toto může způsobit ohrožení zdraví a života. Přípojný zásuvkový sloupek ve tvaru válce se třemi zásuvkami je určený pro montáž přímo v deskách pracovních stolů a kuchyňských linek.

## MONTÁŽ

Před samotnou montáží v desce vyvrtejte otvor pro umístění sloupku - průměr otvoru je 60 mm.

Po vyvrtání otvoru sundejte ze sloupku (C) otáčením doleva upevňovací matici (B). Následně vsuňte sloupek do otvoru (nejdříve napájecí kabel) a nastavte ho do vhodné polohy. Nasadte upevňovací matici (B) a sloupek pevně přitáhněte ke spodní části pracovní plochy (desky). Napájecí kabel sloupku připojte k zásuvce. **Pozn: Pod deskou je vyžadován volný prostor minimálně 290mm.**



## POUŽÍVÁNÍ

Po zmáčknutí tlačítka (A) následuje vysunutí krytky sloupku.

Sloupek vysuňte tahem za krytku nahoru, podle potřeby -

při maximálním vysunutí se sloupek zastaví a jsou přístupné všechny zásuvky a přípojky.

**Pozn. Sloupek se dá používat i v částečně zasunutém stavu - vy-  
suňte, zapojte kabel, sloupek zasuňte a nechte pouze vysunutou  
krytku.**

## TECHNICKÉ PARAMETRY

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| <b>Zatížitelnost</b>     | 3500 W                |
| <b>Počet zásuvek</b>     | 2                     |
| <b>USB přípojky</b>      | USB-A 18W + USB-C 30W |
| <b>Max. napětí</b>       | 230 V AC              |
| <b>Max. proud</b>        | 16 A                  |
| <b>Krytí</b>             | IP20                  |
| <b>Přípojovací kabel</b> | 3x 1,5 mm             |
| <b>Délka kabelu</b>      | 1,8 m                 |
| <b>Dětská pojistka</b>   | Ano                   |
| <b>Kontrolka</b>         | Ano                   |
| <b>Montážní otvor</b>    | 60 mm                 |
| <b>Hloubka osazení</b>   | 260 mm                |

## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobek je ve shodě se všemi základními evropskými normami, které je možno na vyžádání předložit.

## LIKVIDACE

Nefunkční výrobek musí být zlikvidován podle platných předpisů na ochranu životního prostředí!

## Výrobce:

FK technics, spol. s r. o.  
Hartigova 1883/62  
130 00 Praha 3  
fkt@fkt.cz  
www.fkt.cz

Made in China



0225