Návod na použitie

SK

LED reflektor Screen MW SMD

4738521 - FK-SCREEN-SMD-14W-5500K-MW
4738522 - FK-SCREEN-SMD-20W-5500K-MW
4738523 - FK-SCREEN-SMD-30W-5500K-MW
4738524 - FK-SCREEN-SMD-50W-5500K-MW

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru zakúpením výrobku značky FK technics. Tento návod Vás zoznámi s uvedeným výrobkom, jeho funkciami a správnou obsluhou.

NEPREHLIADNITE

- Pred použitím výrobku si dôkladne prečítajte tento návod a bezpečnostné upozornenia, aby ste predišli prípadným škodám, či zranenie.
- Ponechajte si tento návod na obsluhu, aby ste si ho mohli kedykoľvek prečítať!
- Tento návod na obsluhu je súčasťou výrobku a obsahuje dôležité pokyny na uvedenie výrobku do prevádzky a na jeho obsluhu.
- Ak výrobok predáte iným osobám, dbajte na to, aby ste im odovzdali aj tento návod na obsluhu.
- Obsah tohto návodu je viazaný autorskými zákonmi a bez písomného súhlasu firmy FK technics, spol. s r.o., nesmie byť jeho obsah reprodukovaný.

UPOZORNENIE

- Používajte zariadenie len na účely, pre ktoré je určené s ohľadom na jeho technické špecifikácie. Jeho preťaženie či vyššie napätie môže zariadenie zničiť.
- Inštaláciu zariadení smie vykonávať len kvalifikovaná osoba.
- Spoločnosť FK technics, spol. s.r.o. nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté neodbornou manipuláciou s výrobkom.
- **Pozor, nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.**
- Svetelný zdroj v tomto svietidle smie vymeniť iba výrobca alebo jeho zmluvný servisný technik, alebo podobne klasifikovaná osoba.

PREHLÁSENIE O ZHODE

Výrobok je v zhode so všetkými základnými platnými európskymi normami, ktoré je možno na požiadanie predložiť.

LIKVIDÁCIA

Nefunkčný výrobok musí byť zlikvidovaný podľa platných predpisov na ochranu životného prostredia!

POPIS PRODUKTU

Klasický LED reflektor s výkonnými značkovými LED SMD čipy Epistar, ktorý je odolný dažďu, vlhkému prostrediu a prachu. Vďaka odolnému prevedení s bezpečnostným 5 mm sklom je reflektor vhodný pre použitie ako vo vnútorných, tak aj vonkajších priestoroch, pre osvetlenie budov, dielní, stavieb, ale aj záhrad či reklamných plôch. Spolu s dlhou životnosťou a nízkou spotrebou je LED reflektor kvalitné náhradou za klasický halogénový reflektor.

INŠTALÁCIA

- Reflektor pripevnite na pevný podklad, napr. Na stenu, strop, stĺp atď.
- Pripojovaný kábel nesmie byť v čase montáže reflektoru pripojený na napájaciu sieť. Pripojenie kábla k reflektoru môže vykonávať iba pracovník s kvalifikáciou podľa vyhlášky č. 50/1978 Zb., Minimálne pracovník znalý podľa § 5 vyhlášky č. 50/1978 Zb., V platnom znení.
- Reflektor je určený výhradne pre pevnú montáž.
- Reflektor je možné pripojiť iba do elektrickej siete, ktorej inštalácia a istenie odpovedá platným normám. Pred akýmkoľvek zásahom do svietidla alebo vykonávaním údržby a servisu je nutné reflektor odpojiť od elektrickej siete. Túto činnosť smie vykonávať iba osoba ZNALÁ v zmysle platných vyhlášok o spôsobilosti k činnostiam.
- Upevnite správne gumové tesnenie, aby ste zaistili správne krytie reflektoru.
- Ochrana pred nebezpečným dotykovým napätím je zaistená "nulovaním".
- Pri každom zásahu do svietidla je nutné skontrolovať neporušenosť tesniacich prostriedkov zaisťujúcich krytie svietidla a jeho súčastí.
- V prípade nedodržania uvedených upozornení môže dôjsť k strate záruky.

Pozor: reflektor je hermeticky uzavretý a pripojenie sa vykonáva pomocou sieťového kábla. Pripojiť možno priamo do elektorinstalační krabice, alebo napr. Pomocou vodotesné káblové spojky. V prípade rozbitia skla, je nutné ho nechať okamžite vymeniť a reflektor dovtedy nepoužívať.

ZAPOJENIE

hnedá - fáza, modrá - nula, zelenožltá - zem.

MKROVLNNÝ POHYBOVÝ SENZOR

mikrovlnný senzor umožňuje voliteľné nastavenie doby svietenia, citlivosti a hladiny osvetlenia, pri ktorom sa svietidlo rozsvieti / zhasne.

TIME - doba, po ktorú bude reflektor aktívna

SENS - nastavenie citlivosti senzora

LUX - hladina osvetlenia, pri ktorom je senzor aktivuje

TECHNICKÉ PARAMETRE:

4738521	
Názov	Hodnota
Výkon	14 W
Svetelný tok	1090 lm
Barevná teplota	5500 K
Typ LED čipu	2835
Výrobca LED čipu	Epistar
Životnosť LED	50 000 h
Provedenie	černé
Krytie	IP44
Pracovná teplota	- 20 °C až + 40 °C
Napájecie napätie	230 V / 50 Hz
Dosah MW	10 m
Uhol záberu MW	180°
Čas zapnutia MW	3 s - 10 min
Okolité svetlo MW	0 - max. LUX

4738522	
Názov	Hodnota
Výkon	20 W
Svetelný tok	1550 lm
Barevná teplota	5500 K
Typ LED čipu	2835
Výrobca LED čipu	Epistar
Životnosť LED	50 000 h
Provedenie	černé
Krytie	IP44
Pracovná teplota	- 20 °C až + 40 °C
Napájecie napätie	230 V / 50 Hz
Dosah MW	10 m
Uhol záberu MW	180°
Čas zapnutia MW	3 s - 10 min
Okolité svetlo MW	0 - max. LUX

Názov 4738523	
Výkon	Hodnota
Svetelný tok	30 W
Barevná teplota	2300 lm
Typ LED čipu	5500 K
Výrobca LED čipu	2835
Životnosť LED	Epistar
Provedenie	50 000 h
Krytie	černé
Pracovná teplota	IP44
Napájecie napätie	- 20 °C až + 40 °C
Dosah MW	230 V / 50 Hz
Uhol záberu MW	10 m
Čas zapnutia MW	180°
Okolité svetlo MW	3 s - 10 min
	0 - max. LUX

Názov 4738524	
Výkon	Hodnota
Svetelný tok	50 W
Barevná teplota	3900 lm
Typ LED čipu	5500 K
Výrobca LED čipu	2835
Životnosť LED	Epistar
Provedenie	50 000 h
Krytie	černé
Pracovná teplota	IP44
Napájecie napätie	- 20 °C až + 40 °C
Dosah MW	230 V / 50 Hz
Uhol záberu MW	10 m
Čas zapnutia MW	180°
Okolité svetlo MW	3 s - 10 min
	0 - max. LUX

Výrobce:
FK technics, spol. s r.o.
Koněvova 1883/62
130 00 Praha 3
fkt@fkt.cz
www.fkt.cz

verze: 01/20_01