

Návod k použití

(CZ)

Přípojný zásuvkový sloupek 2x 230V + 2x USB

4739178



Děkujeme Vám za projevenou důvěru zakoupením výrobku značky FK technics. Tento návod Vás seznámí s uvedeným výrobkem, jeho funkcemi a správnou obsluhou.

NEPŘEHLÉDNĚTE

- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod a bezpečnostní upozornění, abyste předešli případným škodám, či zranění.
- Ponechte si tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
- Tento návod k obsluze je součástí výrobku a obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze.
- Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.
- Obsah tohoto návodu je vázán autorskými zákony a bez písemného souhlasu firmy FK technics, spol. s r.o., nesmí být jeho obsah reprodukován.

UPOZORNĚNÍ

- Používejte zařízení pouze k účelům, pro které je určeno s ohledem na jeho technické specifikace. Jeho přetížení či vyšší napětí může zařízení zničit.
- Instalaci zařízení smí provádět jen kvalifikovaná osoba.

Společnost FK technics, spol. s r.o. nenese odpovědnost za případné škody vzniklé neodbornou manipulací s výrobkem.

POPIS PRODUKTU

Přípojný zásuvkový sloupek vhodný pro pracovní desky, stoly ale i kuchyně a nábytek - prostě tam, kde potřebujete síťové zásuvky. Elegantní, jednoduché a praktické. Velkou výhodou je i 2x USB pro nabíjení mobilních zařízení jako jsou mobilní telefony.

INSTALACE

Před montáží přípojného zásuvkového sloupku si přečtěte tento návod.

Pozor! Nepoužívejte ve venkovních prostorech.

Před započítím montáže odpojte síťové napájení 230V AC. Montážní a údržbářské práce smí provádět pouze kvalifikovaní elektrikáři s oprávněními SEP v souladu s místními bezpečnostními předpisy. Zavedení jakýchkoli technických změn nebo porušení návodu způsobí ztrátu záruky na daný výrobek.


Během montáže pamatujte na bezpečí osob nacházejících se v okolí. Před zapojením zástrčky sloupku do síťové zásuvky se přesvědčte, zda parametry sítě jsou v souladu s informacemi v tomto návodu. V případě poškození kabelu, ho ihned odpojte od napájecí zásuvky způsobem bezpečným pro uživatele. Přípojný sloupek s poškozeným kabelem se nesmí používat.

Neopravujte poškozený kabel - jeho výměnou pověřte osobu s vhodnou kvalifikací. Zařízení držte mimo dosah neoprávněných uživatelů a dětí, protože sloupek je napájen elektrickým napětím o parametrech 230V AC / 50Hz-60Hz. Veškeré snahy o opravy nebo modifikaci zařízení způsobí ztrátu záruky. Vyvarujte se kontaktu zařízení s vodou a jinými elektrickými vodiči (kovy), protože toto může způsobit ohrožení zdraví a života. Přípojný zásuvkový sloupek ve tvaru válce se třemi zásuvkami je určený pro montáž přímo v deskách pracovních stolů a kuchyňských linek.

MONTÁŽ

Před samotnou montáží v desce vyvrtejte otvor pro umístění sloupku - průměr otvoru je 100 mm.

Po vyvrtání otvoru sundejte ze sloupku (C) otáčením doleva upevňovací matici (B). Následně vsuňte sloupek do otvoru (nejdříve napájecí kabel) a nastavte ho do vhodné polohy. Nasadte upevňovací matici (B) a sloupek pevně přitáhněte ke spodní části pracovní plochy (desky). Napájecí kabel sloupku připojte k zásuvce.



Pozn: Pod deskou je vyžadován volný prostor minimálně 290 mm.

POUŽÍVÁNÍ

Po zmačknutím tlačítka (A) následuje vysunutí krytky sloupku. Sloupek vysuňte tahem za krytku nahoru, podle potřeby – při maximálním vysunutí se sloupek zastaví a přístupné jsou všechny tři zásuvky.

Pozn: Sloupek se dá používat i v zasunutém stavu – vysuňte, zapojte kabel, sloupek zasuňte a nechte pouze vysunutou krytku.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Zatížitelnost	3500 W
Max. napětí	230 V AC
Max. proud	16 A
Krytí	IP20
USB přípojka	2x 1050 mA
Připojovací kabel	3x 1,5 mm
Délka kabelu	2 m
Dětská pojistka	ano
Kontrolka	ano
Montážní otvor	100 mm
Hloubka osazení	290 mm

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobek je ve shodě se všemi základními platnými evropskými normami, které je možno na vyžádání předložit.

LIKVIDACE

Nefunkční výrobek musí být zlikvidován podle platných předpisů na ochranu životního prostředí!

Výrobce:

FK technics, spol. s r.o.
Koněvova 1883/62
130 00 Praha 3
fkt@fkt.cz, www.fkt.cz

Made in China



verze: 01/18